

一、单项选择题(共 80 题, 每题 1 分, 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

13.下列场所或部位中,不适合采用水喷雾灭火系统的是()。

- A.燃油锅炉房
- B.液氨储罐
- C.自备发电机房
- D.过氧化钠仓库

答案 D.

14.某病房楼,手术室、重症监护室配电回路的接地系统局部采用 IT 系统,其余部位用电设备配电回路的接地系统采用 TN-S 系统。下列部位或用电设备中,配电回路适宜设置剩余电流式电气火灾监控探测器的是()。

- A.手术室
- B.排烟风机
- C.排污泵
- D.喷淋泵

答案 A

15.某建筑面积为 220 m²的会议室,室内净空高度为 3.2m,设有机械排烟设施,该会议室的机械非烟量至少应为()m³/h.

- A.15000
- B.13200
- C.15840

D.26400

16 关于 A 型消防应急灯具的说法,错误的是()。

- A.A 型消防应急灯具包括 A 型应急照明灯具和 A 型应急疏散标志灯具
- B.自带电源 A 型消防应急灯具蓄电池电源的额定工作电压可为 DC24V
- C.集中电源 A 型消防应急灯具的主电源和蓄电池电源的电压等级可不同
- D.集中电源 A 型消防应急灯具主电源的额定工作电压可为 DC36V

答案 C

参考答案: 消防应急灯具包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。 A 型消防应急灯具是主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于 DC36V 的消防应急灯具。

17.某市计划修建 1 座一级加油与压缩天然加气给建站,加油种类有 0#柴油和 92#、95#、98#汽油,压缩天然气采用储气井储气。下列防火设计方案中, 错误的是()。

- A.加油加气站选址在城市建成区之外
- B.储气井容积为 18m³, 同时站内停放一辆容积为 8m 的车载储气瓶组拖车
- C.加油加气站设有卸油和加油油气回收装置
- D.站内柴油储罐总容积为 100m³, 汽油储罐总容积为 70m³

参考答案: B